

VARIAT. DE FREQ. 18.5KW 39A IP66E HVAC - 25040027

Pour vos installations HVAC, ce variateur de fréquence se distingue par sa capacité à contrôler les ventilateurs centrifuges, hélicoïdes et pompes en toute simplicité.

Dédié HVAC (ventilateurs/pompes)

- Puissance 18,5kW
- Plastique résistant aux UV
- Cartes tropicalisées 3C3 en standard
- Contrôle tous les types de moteurs (AC, PM)
- Filtre CEM résidentiel intégré - cat. C1
- 2 ports RJ45 pour chaînage Modbus-RTU
- Facilité de raccordement (2 PE fournis /IP66)
- Régulateur PI (fonction veille/sortie de veille)
- Reprise au vol / Arrêt roue libre
- Continuité de fonctionnement
- Compteur d'énergie (kWh)
- 2 sorties relais (retour marche/défaut)
- Entrée pour sonde PTC / PTO
- Dimensions 240x360x275
- IP66E avec sectionneur de ligne

[Télécharger la fiche complète](#) Caractéristiques :

- Alimentation : 400V
- Indice de protection : IP66
- Intensité (ampères) : 39
- Puissance absorbée (watts) : 18500